

4 zónové diaľkové ovládanie SR-2819S

Popis funkcií tlačidiel



Popis produktu

Ovládač SR-2819S s ultra citlivým skleneným dotykovým farebným kruhom na ovládanie RGBW LED pásov. Umožňuje ovládať 4 samostatné zóny (prijímače) jednotlivo, ale aj synchronizovane stlačením jednej, alebo viacerých zón, ktoré chceme ovládať. Umožňuje miešanie RGB kanálov na tri odtiene bielej – teplá, neutrálna alebo studená, samostatne zapnúť / vypnúť a stmievať biely kanál W a vypnúť RGB kanál. Ku každej zo 4 zón je možné uložiť si 3 scény. Taktiež obsahuje tlačidlo pre výber z 10 efektov, ako aj nastavenie rýchlosti efektu a jeho zastavenia na danej farbe. Kompatibilné so sériou prijímačov 1009. Balenie obsahuje praktický magnetický držiak pripevniteľný na stenu.

Návod na použitie:

1. Otvorte zadný kryt batérie a vložte požadovaný typ batérie – 3xAAA

2. Spárujte diaľkový ovládač s prijímačom tak, že na prijímači stlačíte tlačidlo párovania, na ovládači tlačidlo pre zónu 1 – 4 na ktorú chcete prijímač spárovať a prejdite po dotykovom kruhu. LED pás blikne pre potvrdenie, že prebehlo spárovanie.

3. Ovládanie LED pásu:

- stredné tlačidlo zapnutia – zapnúť / vypnúť všetky zóny

- ovládanie jednotlivých zón: vyberte zónu/zóny ktoré chcete ovládať. Ovládajte podľa popisu tlačidiel na obrázku.

Pod každú zónu je možné si uložiť 3 farby alebo efekty – stlačením a držaním tlačidiel S1 – S3. Pre vyvolanie uloženej intenzity stlačíte tlačidlo S1 – S3.

Reset párovania – Pre reset prijímača – zrušenie párovania podržte 5 sekúnd tlačidlo párovania na prijímači. LED pás blikne pre potvrdenie reset.

Každá jedna zóna môže byť spárovaná teoreticky s neobmedzeným počtom prijímačov. Jeden prijímač je možné spárovať s 8 diaľkovými ovládačmi. Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje. Používajte len predpísané batérie!!!

Dovozca a distribútor: ELMITA, s.r.o. Prešov. www.elmita.sk

Technické parametre

Typ: SR-2819S

Počet ovládaných zón: 4

Napájanie: batéria 3x1,5V AAA

Frekvencia: 434MHz/868MHz

Rozmery: 55*120*17mm

