

4 zónové diaľkové ovládanie SR-2819SDIM

Popis funkcií tlačidiel



Popis produktu

Praktické diaľkové ovládanie na zapnutie/vypnutie a stmievanie LED pásov jednej farby. Ovládať dokáže 4 samostatné zóny jednotlivo, ale aj synchronizované v rozsahu od 0,1%-100%. Stmievanie LED pásov viacerými možnosťami a to stlačením a držaním stredového tlačidla, tlačidlami prednastaveného jasu – 25% 50% 75% a 100% a dotykovou časťou v 256 úrovniach. Ku každej zo 4 zón je možné uložiť si vlastný nastavený jas a to až v troch intenzitách. Pre ovládanie viacerých zón naraz po sebe stlačíte konkrétne číslo zóny a následne vybrané zóny ovládať. Dosah ovládania až 30m. Balenie obsahuje praktický magnetický držiak pripevniteľný na stenu.

Návod na použitie:

1. Otvorte zadný kryt batérie a vložte požadovaný typ batérie – 3xAAA

2. Spárujte diaľkový ovládač s prijímačom tak, že na prijímači stlačíte tlačidlo párovania, na ovládači tlačidlo pre zónu 1 – 4 na ktorú chcete prijímač spárovať a prejdite po dotykovom kruhu. LED pás blikne pre potvrdenie, že prebehlo spárovanie.

3. Ovládanie LED pásu:

- stredné tlačidlo zapnutia – zapnúť / vypnúť všetky zóny

- ovládanie jednotlivých zón: vyberte zónu/zóny ktoré chcete ovládať. Stmievanie je možné viacerými spôsobmi:

4 prednastavené intenzity, dotykový kruh a tlačidlo jasu v strede – držaním sa mení intenzita. Pod každú zónu je možné si uložiť 3 intenzity – stlačením a držaním tlačidiel S1 – S3. Pre vyvolanie uloženej intenzity stlačíte tlačidlo S1 – S3.

Reset párovania – Pre reset prijímača – zrušenie párovania podržte 5 sekúnd tlačidlo párovania na prijímači. LED pás blikne pre potvrdenie reset.

Každá jedna zóna môže byť spárovaná teoreticky s neobmedzeným počtom prijímačov. Jeden prijímač je možné spárovať s 8 diaľkovými ovládačmi.

Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje. Používajte len predpísané batérie!!!

Dovozca a distribútor: ELMITA, s.r.o. Prešov. www.elmita.sk

Technické parametre

Typ: SR-1009FA

Počet ovládaných zón: 4

Rozsah stmievania:

0,1 – 100%, do 30m

Napájanie: batéria 3x1,5V AAA

Frekvencia: 434MHz/868MHz

Rozmery: 55*120*17mm

